

## Návod k obsluze lepící pistole TOPEX 42E522

**POZOR!** Před zahájením používání lepící pistole si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu

**POZOR!** Při používání lepící pistole nebo jakéhokoli jiného elektrického nářadí je třeba zachovávat opatrnost za účelem snížení nebezpečí požáru, zásahu elektrickým proudem, popálení nebo jiného poranění.

Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

Zvláštní bezpečnostní pokyny pro práci s lepící pistolí:

1. Při práci s lepící pistolí vždy používejte vhodné ochranné brýle, uzavřené ochranné brýle nebo obličejový štít. Noste oblečení s dlouhými rukávy a dlouhými nohavicemi a používejte ochranné rukavice.
2. Je zakázáno jakýmkoli způsobem modifikovat zařízení.
3. Nedotýkejte se zahřáté trysky lepící pistole nebo roztaveného lepidla. Teplota trysky či lepidla činí za provozu zařízení cca 210 °C, hrozí tak nebezpečí vážného popálení.
4. Uchovávejte pistoli mimo dosah dětí nebo třetích osob.
5. Nenechávejte lepící pistoli bez dozoru, pokud je zapojená do elektrické sítě nebo odložená v zahřátém stavu.
6. Pracoviště udržujte v čistotě. Musí být uklizené a dobře osvětlené.

Nepořádek na pracovišti zvyšuje riziko poranění. Během používání zařízení se v blízkosti nesmí nacházet žádné hořlavé materiály.

7. Nepoužívejte lepící pistoli v mokřím nebo vlhkém prostředí. Lepící pistole je určena výhradně k používání v suchém prostředí.
8. Nevystavujte napájecí kabel pistole nebezpečí. Při vyjímání zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel a nedržte za něj pistoli při přenášení.
9. Nepokládejte zahřátou pistoli na bok. Odkládejte pistoli vždy do drátěného podstavce (je součástí dodávky), zabráníte tak kontaktu horké trysky pistole nebo jiných součástí s povrchem pracovního stolu.
10. Po dokončení činnosti odpojte pistoli od zdroje napájení a před uskladněním ji nechte vychladnout. Po vychladnutí pistoli uschovejte na suchém místě, které není vystaveno působení slunečního záření.
11. Zabraňte přílišnému zahřátí lepící pistole, jejímu znečištění olejem, kontaktu s ostrými předměty apod.
12. Vždy je třeba zachovávat rozvahu. Nepoužívejte lepící pistoli při únavě nebo pod vlivem alkoholu či léků.
13. Lepící pistole je určena pro používání s tyčinkami průměru 11 mm
14. Nepoužívejte roztavené lepidlo k lepení povrchů pokrytých olejovou barvou nebo mořidlem, protože není možné předchozí očištění lepeného místa.
15. Nepoužívejte jiná lepidla než ta, která jsou určena pro použití v lepících pistolích.
16. Nenahrazujte spojovací konstrukční prvky nanesením lepidla pomocí lepící pistole.
17. Poškozený napájecí kabel je nutno vyměnit. Výměnou pověřte výrobce, specializovanou opravnu nebo

kvalifikovanou osobu, aby nedošlo ke vzniku nebezpečných situací.

## Technické údaje

Napájecí napětí	230 V / 50 HZ
Maximální výkon	200 W
Jmenovitý výkon	20 W
Průměr lepící vložky	11 mm
Teplota topného prvku	Cca 180 – 200°C
Doba zahřívání	Cca 3 – 5 minut
Výkonnost	Cca 15 g/min
Třída ochrany	II
Hmotnost	0,41 kg

## Používání

1. Spojované povrchy by měly být co nejrovnější a nejhladší. Před zahájením lepení očistěte povrchy ředidlem. Povrchy by měly být suché a nesmí být mastné.
2. Vložte tyčinku lepidla do pistole a vyčkejte 3 – 5 minut, než se tyčinka nahřeje.
3. Lepidlo schne během 60 sekund. Nanášení lepidla by nemělo trvat déle než 40 sekund.
4. Pro dokončení lepení rovnoměrně přitiskněte oba spojované povrchy k sobě na dobu cca 5 minut.
5. Nepokoušejte se odstranit nevyužitě lepidlo z pistole bezprostředně po dokončení činnosti. Nevyužitě lepidlo může zůstat v pistoli a nahřeje se při příštím lepení.

## POZOR:

Pro získání zručnosti při používání pistole se doporučuje provést zkušební lepení na přebytečných kouscích materiálu.